

CodeSubstitution.Dat

Beschreibung

Die Datei CodeSubstitution.Dat hat drei Funktionen.

- 1) Sie enthält die Zuordnung von EDV-Codes des Dateiformates Version 4 (glBesch.dat) zu den EDV-Codes des Dateiformates Version 6 (Options.Dat).
- 2) Bei Gläsern oder Beschichtungen, bei denen sich der EDV-Code geändert hat, kann zum alten EDV-Code der neue EDV-Code angegeben werden. Damit ist es für Warenwirtschaftssysteme einfacher, einen alten Auftrag als Vorlage für einen neuen Auftrag zu übernehmen.
- 3) Wenn ein Produkt nicht mehr lieferbar ist, kann der Glashersteller in dieser Datei einen Vorschlag für ein vergleichbares Produkt hinterlegen.

Tabellenstruktur

Nr	Feldname	Pos	Länge	Format	Bemerkung
1*	Produkt-Typ	1	1	9	0=Grundglas 1=Beschichtung 2=Farbe
2*	Hersteller-Code Glas / Beschichtung / Farbe alt	2	6	T6	
3*	Aktion	7	1	1	1=Code ersetzen 2=Produktvorschlag
4*	Hersteller-Code Glas / Beschichtung (Neu 1)	8	6	T6	
5*	Hersteller-Code Beschichtung (Neu 2)	14	6	T6	Leer, wenn es keine weitere Beschichtung gibt
6*	Hersteller-Code Beschichtung (Neu 3)	20	6	T6	Leer, wenn es keine weitere Beschichtung gibt

Hinweis

Optionen (Beschichtungen) aus dem Dateiformat 6 haben nun teilweise andere EDV-Codes als die Optionen im Dateiformat 4. Dies liegt daran, daß in der Version 4 pro EDV-Code bzw. pro Beschichtung nur ein Material ausgewählt werden konnte. In der Version 6 hingegen können pro EDV-Code bzw. Option mehrere Materialien zugewiesen werden. Weshalb eine Beschichtung, die früher mehrmals angelegt wurde (z.B. ET) nun nur noch einmal vorhanden ist.

Beispiele

Essilor Diafal. Im Dateiformat 4 wurde Diafal unter EDV-Code 140101 bzw 240101 angelegt. Im

Dateiformat 6 gibt es nur noch den EDV-Code 101. Hier können die Zuordnungen alter und neuer EDV-Codes angegeben werden.

Beispiel:

11401011101

1=Besch
140101 = alter EDV-Code
1=Code ersetzen
101 = neuer EDV-Code

12401011101

1=Besch
240101 = alter EDV-Code
1=Code ersetzen
101 = neuer EDV-Code

Weiterhin gibt es Glashersteller, die bestimmte Beschichtungen als Kombination mit einem besonderen EDV-Code angegeben haben.

Beispiel: R+H Vapalit Extra+GH+PL EDV-Code 721. In diesem Beispiel, wurden drei Optionen zusammengefasst. Diese Optionen können natürlich auch einzeln mit den EDV-Codes 2(Vapalit Extra), 50 (GH) und 20 (PL) angegeben werden.

Beispiel:

1721 12 50 20

1=Besch
721 = alter EDV-Code
1=ersetzen
2 = Vapalit Extra
50 = GH
20 = PL

Es können die Kombinationseinträge (z.B. EDV 721) nun komplett wegfallen. Die erleichtert auch erheblich die Pflege und Auswertung der Datei Combination.Dat Wenn ein Glas nicht mehr lieferbar ist, dann kann ein Vorschlag für ein alternatives Glas gegeben werden.

Beispiel:

0AltEdv2NeuEdv

0=Glas
AltEDV = alter EDV-Code
1=Produktvorschlag
NeuEDV = neuer EDV-Code

From:

<https://wiki2.b2boptic.com/> - **wiki2.b2bOptic.com**



Permanent link:

<https://wiki2.b2boptic.com/de:lenscatalog:version061003:codesubstitution.dat>

Last update: **2016/08/22 22:26**